

APC EASY UPS 2200VA (1200W)/ AVR/ 230V/ 4x SCHUKO zásuvka

cena vč DPH: **6284 Kč**

cena bez DPH: 5193 Kč

Kód zboží (ID): 4541126

PN: BVX2200LI-GR

Záruka: 24 měsíců



Jednoduchá UPS line interaktivní technologie bez možnosti komunikace s PC Baterie v této UPS nejsou uživatelsky měnitelné, výměnu může provést jen zkušený servisní technik. Surge energy rating 273J Maximální výška 19.0cm Maximální šířka 14.0cm Maximální hloubka 39.0cm Čistá hmotnost 12.2kg Hmotnost při dodání 13.2kg Převážná výška 29.7cm Převážná šířka 23.5cm Převážná hloubka 49.5cm Jmenovité napětí baterie 24 V Očekávaná životnost baterie (roky) 1 - 2 Kapacita Baterie (VAh) 216 Ovládací panel Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií Zvukové upozornění Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie Nastavení citlivosti na napětí Zkontrolujte, zda je jednotka Easy UPS vypnutá. Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ 10 sekund, dokud nezazní pípnutí. Kontrolka LED bude blikat a bude nastavena citlivost NÍZKÁ. Pokud znovu stisknete a podržíte tlačítko NAPÁJENÍ pod dobu 10 sekund, kontrolka LED bude svítit a bude nastavena citlivost STŘEDNÍ. Nastavení jasu kontrolky LED Zařízení Easy UPS umožňuje ovládat jas kontrolky LED. Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ během režimu síťového napájení se jas kontrolky LED sníží a zazní pípnutí. Dalším stisknutím se jas kontrolky LED obnoví. Rychlé ztlumení Jednotka Easy UPS může dočasně ztlumit upozornění opravitelné uživatelem, například napájení z baterie. Během těchto upozornění lze krátkým stisknutím tlačítka POWER upozornění dočasně ztlumit, dokud nebude stav napraven. Aktivaci rychlého ztlumení potvrdí krátké dvojité pípnutí. Stisknutím tlačítka POWER na více než 2 sekundy vypnete záložní zdroj. Kritické stavy, jako je upozornění na výměnu baterie nebo na nabíječku, nelze dočasně ztlumit. V těchto případech je nutné jednotku vypnout. Typická doba zálohování při zátěži 600W je 8,5 minuty, při zátěži 840W 2,6 minuty

Jednoduchá UPS line interaktivní technologie bez možnosti komunikace s PC
Baterie v této UPS nejsou uživatelsky měnitelné, výměnu může provést jen zkušený servisní technik. Surge energy rating 273J Maximální výška 19.0cm
Maximální šířka 14.0cm Maximální hloubka 39.0cm Čistá hmotnost 12.2kg
Hmotnost při dodání 13.2kg Převravní výška 29.7cm Převravní šířka 23.5cm
Převravní hloubka 49.5cm Jmenovité napětí baterie 24 V Očekávaná životnost baterie (roky) 1 - 2 Kapacita Baterie (VAh) 216 Ovládací panel Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií Zvukové upozornění Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie
Nastavení citlivosti na napětí Zkontrolujte, zda je jednotka Easy UPS vypnutá. Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ 10 sekund, dokud nezazní pípnutí. Kontrolka LED bude blikat a bude nastavena citlivost NÍZKÁ. Pokud znovu stisknete a podržíte tlačítko NAPÁJENÍ pod dobu 10 sekund, kontrolka LED bude svítit a bude nastavena citlivost STŘEDNÍ. Nastavení jasu kontrolky LED Zařízení Easy UPS umožňuje ovládat jas kontrolky LED. Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ během režimu síťového napájení se jas kontrolky LED sníží a zazní pípnutí. Dalším stisknutím se jas kontrolky LED obnoví. Rychlé ztlumení Jednotka Easy UPS může dočasně ztlumit upozornění opravitelné uživatelem, například napájení z baterie. Během těchto upozornění lze krátkým stisknutím tlačítka POWER upozornění dočasně ztlumit, dokud nebude stav napraven. Aktivaci rychlého ztlumení potvrdí krátké dvojité pípnutí. Stisknutím tlačítka POWER na více než 2 sekundy vypnete záložní zdroj. Kritické stavy, jako je upozornění na výměnu baterie nebo na nabíječku, nelze dočasně ztlumit. V těchto případech je nutné jednotku vypnout. Typická doba zálohování při zátěži 600W je 8,5 minuty, při zátěži 840W 2,6 minuty