

Ochrana baterií Smart BP-65 12/24V

cena vč DPH: 1496 Kč

cena bez DPH: 1236 Kč

Kód zboží (ID): 5161316

PN: BPR065022000

Záruka: 60 měsíců



Victron Smart BatteryProtect BP-65

Smart BatteryProtect slouží k ochraně baterie před přebytečným vybitím, což může baterii poškodit, a zároveň může být využit jako spínač pro zapnutí či vypnutí systému.

- Odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie
- Maximální proud zátěže 65 A
- Integrovaný Bluetooth modul pro jednoduché nastavení

Automatické nastavení 12/24 V Ochrana baterie BatteryProtect automaticky detekuje napětí v systému.

Integrované Bluetooth = velmi snadné programování Díky integrované funkci Bluetooth pro programování Smart BatteryProtect lze jednoduše nastavit požadované úrovně napětí pro připojení/odpojení zátěže. Nastavení můžete provádět pře Smartphone, tablet nebo PC, a to pomocí aplikace VictronConnect app. Alternativně lze nastavit jednu z devíti přednastavených úrovní připojení/odpojení pomocí programovacího pinu (viz manuál). V případě potřeby lze Bluetooth vypnout.

Speciální nastavení pro Li-ion baterie V tomto režimu může být ochrana Smart BatteryProtect řízena přes sběrnici VE.Bus BMS. Poznámka: Smart BatteryProtect může být také použit jako odpojovač nabíjení mezi nabíječkou akumulátoru a Li-ion baterií. Viz schéma zapojení v návodu.

Velmi nízká spotřeba energie Nízká spotřeba je pro Li-ion baterie velmi důležitá, hlavně po vypnutí při nízkém napětí. Pro více informací si prosím prohlédněte

technické údaje pro Li-ion baterie a návod k použití sběrnice VE.Bus BMS.

Přepětová ochrana V případě vzniku přepětí s následkem možného poškození citlivých přístrojů, jsou přístroje odpojeny, pokud DC napětí přesáhne 16 V popřípadě 32 V.

Odolná proti jiskření Nepracuje s reléovými prvky, nýbrž s tranzistorovými spínači MOSFET, proto k jiskření nedochází.

Zpožděný výstup alarmu Výstup alarmu je aktivován v případě, že na baterii klesne napětí pod nastavenou hodnotu po dobu delší než 12 vteřin. Startování motoru proto alarm neaktivuje. Výstup alarmu je otevřený kolektorový výstup na zápornou sběrnici, max. proud 500 mA. Tento výstup alarmu se typicky připojuje na bzučák nebo ke světelné signalizaci.

Zpožděné odpojení zátěže Zátěž se odpojí 90 vteřin poté, co byl spuštěn alarm. Pokud během této doby napětí baterie vzroste na úroveň „připojovací prahové hodnoty“ (např. během startování motoru), zátěž odpojena nebude. Zátěž se znovu připojí 30 sekund po zvýšení napětí baterie na více než přednastavené napětí pro opětovné připojení.

Ochrana baterie BatteryProtect je jednosměrná tzn. proud může procházet pouze ze vstupu „in“ do výstupu „out“. Zpětný proud procházející z výstupu „out“ do vstupu „in“ je nepřípustný a poškodí zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Nominalní napětí: 12/24 V Napěťový rozsah: 6–35 V Maximální trvalý proud zátěže*: 65 A Špičkový proud (po dobu 30 sekund): 250 A Prahové napětí (odpojení): 10,5 V nebo 21 V Prahové napětí (připojení): 12 V nebo 24 V Provozní teplota: -40 až +40 °C Stupeň ochrany IP: elektronika IP67, spoje: IP00 Spojení (závit): M6 Rozměry: 106 x 48 x 40 mm Hmotnost: 0,2 kg

*Ochrana baterie BatteryProtect není určena pro zpětný proud od zdrojů nabíjení!

Základní schéma zapojení:

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS

Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení

Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android): <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

Victron Smart BatteryProtect BP-65

Smart BatteryProtect slouží k ochraně baterie před **přebytečným vybitím**, což může baterii poškodit, a zároveň může být využit jako spínač pro **zapnutí či vypnutí systému.**

Odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie

Maximální proud zátěže 65 A

Integrovaný Bluetooth modul pro jednoduché nastavení

Automatické nastavení 12/24 V

Ochrana baterie BatteryProtect automaticky detekuje napětí v systému.

Integrované Bluetooth = velmi snadné programování

Díky integrované funkci Bluetooth pro programování Smart BatteryProtect lze jednoduše nastavit požadované úrovně napětí pro připojení/odpojení zátěže.

Nastavení můžete provádět pře Smartphone, tablet nebo PC, a to pomocí aplikace VictronConnect app.

Alternativně lze nastavit jednu z devíti přednastavených úrovní připojení/odpojení pomocí programovacího pinu (viz manuál). V případě potřeby lze Bluetooth vypnout.

Speciální nastavení pro Li-ion baterie

V tomto režimu může být ochrana Smart BatteryProtect řízena přes sběrnici VE.Bus BMS.

Poznámka: Smart BatteryProtect může být také použit jako odpojovač nabíjení mezi nabíječkou akumulátoru a Li-ion baterií. Viz schéma zapojení v návodu.

Velmi nízká spotřeba energie

Nízká spotřeba je pro Li-ion baterie velmi důležitá, hlavně po vypnutí při nízkém napětí. Pro více informací si prosím prohlédněte technické údaje pro Li-ion baterie a návod k použití sběrnice VE.Bus BMS.

Přepěťová ochrana

V případě vzniku přepětí s následkem možného poškození citlivých přístrojů, jsou přístroje odpojeny, pokud DC napětí přesáhne 16 V popřípadě 32 V.

Odolná proti jiskření

Nepracuje s reléovými prvky, nýbrž s tranzistorovými spínači MOSFET, proto k jiskření nedochází.

Zpožděný výstup alarmu

Výstup alarmu je aktivován v případě, že na baterii klesne napětí pod nastavenou hodnotu po dobu delší než 12 vteřin. Startování motoru proto alarm neaktivuje. Výstup alarmu je otevřený kolektorový výstup na zápornou sběrnici, max. proud 500 mA. Tento výstup alarmu se typicky připojuje na bzučák nebo ke světelné signalizaci.

Zpožděné odpojení zátěže

Zátěž se odpojí 90 vteřin poté, co byl spuštěn alarm. Pokud během této doby napětí baterie vzroste na úroveň „připojovací prahové hodnoty“ (např. během startování motoru), zátěž odpojena nebude. Zátěž se znovu připojí 30 sekund po zvýšení napětí baterie na více než přednastavené napětí pro opětovné připojení.

<hr />

Ochrana baterie BatteryProtect je jednosměrná tzn. proud může

procházet pouze ze vstupu „in“ do výstupu „out“. Zpětný proud procházející z výstupu „out“ do vstupu „in“ je nepřipustný a poškodí zařízení.</p>

<hr />

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

Nominalní napětí: 12/24 V

Napěťový rozsah: 6-35 V

Maximální trvalý proud zátěže* 65 A

Špičkový proud (po dobu 30 sekund): 250 A

Prahové napětí (odpojení): 10,5 V nebo 21 V

Prahové napětí (připojení): 12 V nebo 24 V

Provozní teplota: -40 až +40 °C

Stupeň ochrany IP: elektronika IP67, spoje: IP00

Spojení (závit): M6

Rozměry: 106 x 48 x 40 mm

Hmotnost: 0,2 kg

<p>*Ochrana baterie BatteryProtect není určena pro zpětný proud od zdrojů nabíjení!</p>

<hr />

<p>Základní schéma zapojení:</p>

<div style="text-align: center;"></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"><iframe width="525" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HmN8srNlg5g" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"><iframe width="525" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mg0kwJlo-5U" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

<hr />

<p>

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem</p>

<p>

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS</p>

<p>

Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení</p>

<p>Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android):

<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>
