

Měnič napětí 12V/230V 3000W, FS3000, čistá sinusovka, D.O.bezdrátové

cena vč DPH: **7150 Kč**

cena bez DPH: 5909 Kč

Kód zboží (ID): 5407790

PN: 8596425101627

Záruka: 24 měsíců



Špičkový měnič s čistou sinusovkou vhodný pro spotřebiče s vysokými nároky na čistý sinusový průběh napájecího napětí. Při použití tohoto měniče nehrozí riziko poškození spotřebičů s citlivou elektronikou, jako jsou TV přijímače, monitory, některé kávovary, nabíječky apod. Zároveň je díky svému výkonu vhodný pro nouzové použití jakéhokoli spotřebiče s vysokým odběrem, jako jsou svářečky, ruční nářadí apod. Při takto vysokých odběrech je však nutno použít baterii o kapacitě min. 200Ah a dostatečně dimenzované přírodní vodiče (pro vzdálenost do 5m min 35mm²). Měnič je vybaven odnímatelným dálkovým ovládáním s bezdrátovým přenosem na vzdálenost do 5m. Měnič lze provozovat i bez dálkového ovládání.

Specifikace:
Jmenovité vstupní napětí: 12VDC
Povolený rozsah vstupního napětí: 10,5V-15VDC
Jmenovité výstupní napětí: 230VAC + USB 5VDC/2,1A
Povolené zatížení: 3000W trvale, 6000W 3sec., 3500W 3min.
Odběr proudu: 1,2A naprázdno, 260A při plné zátěži, 12mA ve vypnutém stavu
Účinnost: 89~93%
Ochrana proti podpětí: při Uvst<10,5V - alarm, <10V - vypnutí
Ochrana proti přepětí: při Uvst<15,5V - vypnutí
Tepelná ochrana - proti přehřátí. Po vychladnutí automatický reset.
Ochrana proti přetížení a zkratu na výstupu
Měkký start: 3-5sec
LCD displej se zobrazením napětí baterie [DCV] [a okamžitého odběru [W] - údaje se zobrazují postupně v periodě cca 1s
Bezpečnost a EMC: EN62040-2, EN61000-3, IEC61000-4-3, IEC61000-4-6
Izolační odpor: 100Mohm/500V, I/P-O/P
Rozměry: 450x230x105mm / 7,5kg

Upozornění: 2x baterie CR2016 do dálkového ovladače nejsou součástí balení.

Špičkový měnič s čistou sinusovkou vhodný pro spotřebiče s vysokými nároky na čistý sinusový průběh napájecího napětí. Při použití tohoto měniče nehrozí riziko poškození spotřebičů s citlivou elektronikou, jako jsou TV přijímače, monitory, některé kávovary, nabíječky apod. Zároveň je díky svému výkonu vhodný pro nouzové použití jakéhokoli spotřebiče s vysokým odběrem, jako jsou svářečky, ruční nářadí apod. Při takto vysokých odběrech je však nutno použít baterii o kapacitě min. 200Ah a dostatečně dimenzované přívodní vodiče (pro vzdálenost do 5m min 35mm²). Měnič je vybaven odnímatelným dálkovým ovládáním s bezdrátovým přenosem na vzdálenost do 5m. Měnič lze provozovat i bez dálkového ovládání.
Specifikace:

Jmenovité vstupní napětí: 12VDC

Povolený rozsah vstupního napětí: 10,5V-15VDC

Jmenovité výstupní napětí: 230VAC + USB

5VDC/2,1A
Povolené zatížení: 3000W trvale, 6000W 3sec.,

3500W 3min.
Odběr proudu: 1,2A naprázdno, 260A při plné zátěži, 12mA ve vypnutém stavu
Účinnost:89~93%

Ochrana proti podpětí: při Uvst
10,5V - alarm,

10V - vypnutí
Ochrana proti přepětí: při

Uvst
15,5V - vypnutí
Tepelná ochrana - proti přehřátí.

Po vychladnutí automatický reset.
Ochrana proti přetížení a zkratu na výstupu
Měkký start: 3-5sec

LCD displej se zobrazením napětí baterie [DCV] [a

okamžitého odběru [W] - údaje se zobrazují postupně v periodě cca 1s

Bezpečnost a EMC: EN62040-2,EN61000-3,

IEC61000-4-3,IEC61000-4-6
Izolační odpor: 100Mohm/500V,

I/P-O/P
Rozměry: 450x230x105mm / 7,5kg

Upozornění: 2x baterie CR2016 do dálkového ovladače nejsou součástí balení.