

Victron Peak Power Pack 12,8V/40Ah 512Wh

cena vč DPH: **18877 Kč**

cena bez DPH: 15600.75 Kč

Kód zboží (ID): 5205203

PN: PPP012040000

Záruka: 36 měsíců

Peak Power Pack **je kompletní náhradou těžkých olověných baterií** v aplikacích, kde dochází krátkodobě k vysokým proudům. Je **určen hlavně pro elektrické pojazdy karavanů**, je vybaven zabudovanou nabíječkou umožňující nabíjení z automobilového elektrického systému během jízdy s karavanem. Tímto způsobem bude Pack plně nabit při příjezdu do kempu. Je-li to nutné, nabíjení je možné pomocí dodaného adaptéru přes síťovou zásuvku. Nabíjení ze solárního panelu je také možné.

Efektivní ochrana proti nesprávnému použití - Ideální pro solární energii a další aplikace, kde by nadměrné vybíjení mohlo rychle způsobit poškození olověných baterií

Lehký a snadno se instaluje - Ideální pro mobilní aplikace

vysoký výkon pro manévrovací systémy obytných přívěsů a další aplikace, které jsou energeticky velmi náročné: - Ideální pro manévrovací systémy karavanů - Verze 8Ah je určena pro lehčí karavany. 20Ah a více se doporučuje pro karavany nad 1000kg - Odolnost proti zkratu - Chráněno před nadměrným vybitím akumulátoru

pro nízké DC zatížení (není k dispozici pro model 8Ah) - Určeno pro osvětlení, audio a video, čerpadla, chladničky - Odolnost proti zkratu - Chráněno před nadměrným vybitím akumulátoru

Vstup 1 "auto / solární": nabíjení během jízdy nebo nabíjení pomocí solárního panelu

- Je vybaven regulátorem napětí a proudu pro bezpečné nabíjení lithium-iontové baterie. Ve skutečnosti může být k tomuto vstupu připojen jakýkoli zdroj elektrické

energie (např. alternátor nebo nabíječka baterií), pokud je 11VProudové omezení je automaticky nastaveno na bezpečnou hodnotu.

Vstup 2 "adaptér": adaptér který je součástí dodávky lze připojit k tomuto vstupu
- Nabíjecí proud baterie: 3A a je vhodný pro napájení 110 / 230V.

Rychlé nabíjení je možné prostřednictvím výstupu 1 (výstup s vysokým výkonem), pouze u modelů 30Ah a 40Ah - Nabíječku baterií nebo transformátor / nabíječ lze připojit k výstupu s vysokým výkonem. Maximální nabíjecí proud je 15A a 20A a doporučený nabíjecí napětí je 14V (max. 14,2V).

Režim skladování - Snižuje spotřebu energie téměř na nulu. Zabraňuje poškození při nadměrném vybití baterie během skladování.

Dálkové ovládání s indikátorem stavu - Tlačítko (dodáno) s dvoubarevným LED indikátorem stavu: - Krátké stisknutí tlačítka: vysoký výstupní výkon je aktivován po dobu 30 minut (aplikace pro pohyb), červená LED svítí. - Podržte po dobu 2 sekund: vysoký výkon je vždy aktivován, LED červená, pomalu bliká. - Podržte po dobu 5 sekund: režim skladování, modrá LED, bliká 10krát. - Baterie se nabíjí prostřednictvím vstupu 1, modrá LED, pomalu bliká.
- Plně nabitá baterie, modrá LED svítí. - Přetížení nebo přehřátí, červená LED bliká.

VE.Direct port: lze připojit k počítači nebo smartphonu (budete potřebovat "VE.Direct to USB" nebo "VE.Direct Bluetooth smart dongle")

Činnosti: - Výstup 1: On / 30 minutový časovač / vypnutí - Výstup 2: zapnuto / vypnuto - Vstup 1: zapnutí / vypnutí Snímání: - Napětí baterie - Teplota a alarmy

<p>Peak Power

Pack je kompletní náhradou těžkých olověných baterií v aplikacích, kde dochází krátkodobě k vysokým proudům. Je určen hlavně pro elektrické pojezdy karavanů, je vybaven zabudovanou nabíječkou umožňující nabíjení z automobilového elektrického systému během jízdy s karavanem. Tímto způsobem bude Pack plně nabit při příjezdu do kempu. Je-li to nutné, nabíjení je možné pomocí dodaného adaptéru přes síťovou zásuvku. Nabíjení ze solárního panelu je také možné.</p>

<p>Efektivní ochrana proti nesprávnému použití

- Ideální pro solární energii a další aplikace, kde by nadměrné vybíjení mohlo rychle způsobit poškození olověných baterií</p>

<p>Lehký a snadno se instaluje

- Ideální pro mobilní aplikace</p>

<p>Výstup 1 "mover":

vysoký výkon pro manévrovací systémy obytných přívěsů a další aplikace, které jsou energeticky velmi náročné:

- Ideální pro manévrovací systémy karavanů

- Verze 8Ah je určena pro lehčí karavany.

20Ah a více se doporučuje pro karavany nad 1000kg

- Odolnost proti zkratu

- Chráněno před nadměrným vybitím akumulátoru

Výstup 2

"domestic": pro nízké DC zatížení (není k dispozici pro model 8Ah)

- Určeno pro osvětlení, audio a video, čerpadla, chladničky

- Odolnost proti zkratu

- Chráněno před nadměrným vybitím akumulátoru

Vstup 1 "auto / solární":

nabíjení během jízdy nebo nabíjení pomocí solárního panelu

- Je vybaven regulátorem napětí a proudu pro bezpečné nabíjení lithium-iontové baterie. Ve skutečnosti může být k tomuto vstupu připojen jakýkoli zdroj elektrické energie (např. alternátor nebo nabíječka baterií), pokud je 11VProudové omezení je automaticky nastaveno na bezpečnou hodnotu.

Vstup 2 "adaptér": adaptér

který je součástí dodávky lze připojit k tomuto vstupu

- Nabíjecí proud baterie: 3A a je vhodný pro napájení 110 / 230V.

Rychlé nabíjení je možné

prostřednictvím výstupu 1 (výstup s vysokým výkonem), pouze u modelů 30Ah a 40Ah

- Nabíječku baterií nebo

transformátor / nabíječ lze připojit k výstupu s vysokým výkonem.

Maximální nabíjecí proud je 15A a 20A a doporučený nabíjecí napětí je 14V (max. 14,2V).

Režim

skladování

- Snižuje spotřebu energie

téměř na nulu. Zabráňuje poškození při nadměrném vybití baterie během skladování.

Dálkové

ovládání s indikátorem stavu

- Tlačítko

(dodáno) s dvoubarevným LED indikátorem stavu:

-

Krátké stisknutí tlačítka: vysoký výstupní výkon je aktivován po dobu 30 minut (aplikace pro pohyb), červená LED svítí.

- Podržte po dobu 2 sekund: vysoký výkon je vždy aktivován, LED červená, pomalu bliká.

- Podržte po dobu 5 sekund:
režim skladování, modrá LED, bliká 10krát.

- Baterie

se nabíjí prostřednictvím vstupu 1, modrá LED, pomalu bliká.

- Plně nabitá baterie, modrá LED svítí.

-

Přetížení nebo přehřátí, červená LED bliká.</p>

<p>VE.Direct port: lze připojit k počítači nebo
smartphonu

(budete potřebovat

"VE.Direct to USB" nebo "VE.Direct Bluetooth smart dongle")

Činnosti:

- Výstup 1: On / 30 minutový časovač

/ vypnutí

- Výstup 2: zapnuto / vypnuto

-

Vstup 1: zapnutí / vypnutí

Snímání:

-

Napětí baterie

- Teplota a alarmy</p>